

TECHNISCHER SUPPORT

Finden Sie in unserem Angebot nicht die richtige Antenne oder nicht das Kabel mit dem richtigen Stecker, greifen Sie bitte einfach zum Telefon oder nutzen Sie unser Kontaktformular - wir **freuen uns auf Sie!**

Wenn Sie weitere Infos zu unseren Produkten oder Diensten erhalten möchten, besuchen Sie uns im Internet unter:
www.fts-hennig.de.

KOSTENLOSE BERATUNG

Wir sind telefonisch für Sie erreichbar:
Montag bis Freitag
8:00 - 16:00 Uhr

Tel.: 03522 - 505076

Fax: 03522 - 504688

E-Mail: mail@fts-hennig.de

FTS Loop OMNI 10 6 GHz Antenne

Artikel Nr. FTS 96344

Hersteller: FTS Hennig GmbH



Die kleine Rundstrahlantenne FTS OMNI 10 6 GHz ist eine professionelle Antenne hinsichtlich Funktionen und findet in verschiedenen Bereichen des Mobilfunks Anwendung. Die FTS Loop Antenne wird für den klassischen LTE-Empfang genauso benötigt wie für 5G und Repeateranwendungen. Die neue 6 GHz Loop Antenne ist als Empfangs- und Sendeantenne kompatibel.

Elektrische Daten	
Frequenzband	600 MHz bis 6000 MHz
Gewinn typisch	6 dBi
VSWR	<1,8
Beam width	360°
Vertical Beam width	20°
Impedance	50 Ohm
Polarization	Vertikal
DC - Kurzschluss	Nein
Material	Gehäuse PVC Weiß, Aluminium
Schutzart	IP 65 oder IP 66/ DIN EN 60529
Mastdurchmesser	30 – 40 mm
Anschluss	1x N female
Abmessungen mit Kappen	41,5 x 6,3 cm
Gewicht ohne Masthalter	1,29 kg

Die FTS Loop OMNI Antenne entspricht den RoHs, CE und IEC Richtlinien.

FTS FUNK UND
TELEFONSYSTEME
H E N N I G

Hersteller: FTS Hennig GmbH
01561 Großenhain
Tel.: +49 3522 505076
E-Mail: mail@fts-hennig.de
www.fts-hennig.de

